

4X2HDMI 切替機

4入力を2出力に切替または、同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4X2HDMI 切替機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！

異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

！

ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

！

濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。
ショート・感電・故障の原因となります。

！ 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

！

本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。

！

本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

！

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

！

本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。
大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体

説明書兼保証書 (本書)

取扱説明書 兼 保証書

ACアダプター

リモコン

リモコンの説明

電源 5.1CH 2.1CH OutputA 入力1 OutputA 入力3 OutputB 入力1 OutputB 入力3 消音 OutputA 出力 ON/OFF OutputA 入力2 OutputA 入力4 OutputB 出力 ON/OFF OutputB 入力2 OutputB 入力4

④ 出力機器と本体を HDMI ケーブル（別売り）で OUTPUTA と OUTPUTB に接続して下さい。（片側だけの接続でも問題有りません。）

Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Output A Output B AUDIO COAX SPDIF DC/5V

HDMI入力端子1 HDMI入力端子2 HDMI入力端子3 HDMI入力端子4 HDMI出力A HDMI出力B 3.5mm音声出力 ACアダプター入力

HDMI端子搭載テレビ、プロジェクター等

HDMIケーブル（オスーオス）

HDMI端子搭載テレビ、プロジェクター等

④ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。

Blue-rayプレーヤー、ゲーム機等

Input1 Input2 Input3 Input4

Output A Output B

⑤ 入力と出力の切替方法

Output A に Input 1（入力1）を表示させる。
リモコンの A-1 を押して下さい。正面の OutputA の LED の 1 が点灯します。
または、本体の出力 A 切り替えボタンを正面の OutputA の LED の 1 が点灯するまで何回か押して下さい。
Output B も同様に切り替えることが出来ます。

⑥ 2 分配を行う場合は、Output A、Output B 共に同じ入力に切り替えてください。
Output A を Input 1（入力1）に、Output B を Input 1（入力1）に切り替えた場合は、同じ画面が 2 台のモニターに表示されます。

※ Output A の音声は [S/PDIF（角形光端子）,COAX,3.5mm オーディオジャック] から出力されます。

③ 主な機能

最大 4 つの入力を 2 つのディスプレイに切替または、同時出力が可能です。
・ OutputA は、アナログステレオ音声、デジタル音声の同時出力に対応しています。
また、2.1CH、5.1CH の切替もリモコンで可能です。
・最大解像度 1080P まで、HDCP にも対応しています。
・非圧縮音声または DTS Digital, Dolby Digital などの音声形式に対応しています。
・3D 映像の分配、表示に対応しています。

③ 使い方

① 本体に AC アダプターを接続し POWER ボタンを押して POWERLED が点灯するか確認を行なって下さい。

② 入力機器（4 台まで）と本体を HDMI ケーブル（別売り）で接続して下さい。

Blue-rayプレーヤー、ゲーム機等

⑤ FAQ

Q：ディスプレイに映像が出力されません。
A：ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
入力切替で切り替えた機器が正しいか確認して下さい。
本体の POWERLED が点灯しているか確認してください。

Q：AC アダプター無しで利用する事は可能ですか？
A：ご利用になれません。

Q：各種ケーブルは付属していますか？
A：ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

⑤ 仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI X 4
出力端子	HDMI X 2
音声出力端子(OutputA)	S/PDIF (角形光端子),COAX,3.5mmオーディオジャック
入力対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
出力対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
HDMIバージョン	1.3b HDCP1.1
対応音声フォーマット	LPCM/Dolby Digital Plus/Dolby True HD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio
データ転送速度	2.25Gbps/225Mhz
本体サイズ	190 x 92 x 20mm (突起部除く)
本体重量	約730g
付属品	ACアダプター、リモコン、取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thd42msp2/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。